

MENTOR/XT

Mesa de control de luces



La MENTOR/XT es la última evolución de la mesa que ya conoce un gran éxito. El concepto de "4 mesas en 1" ha sido mejorado por la integración de un módulo de control de proyectores motorizados y la posibilidad de disponer de 48, 72 o 96 submaestros de forma modular.

Nuevas funciones

- 512 / 1024 / 2048 instrumentos / canales
- 48 submaestros
- Posibilidad de 72 a 96 submaestros mediante 1 o 2 bloques y/o 1 o 2 módulos de extensión MENTOR
- Módulo de control de proyectores motorizados con 1 trackball y 4 ruedas codificadoras con display
- Hasta 4 salidas SVGA
- Última generación del software ISIS® con "cue lists"

y siempre

- 2 universos DMX en XLR5
- 8192 direcciones DMX con salidas (16 universos DMX) a través de la red Ethernet
- Sistema LINUX con software ISIS®
- Perfiles de usuarios personalizables
- Configuración del MENTOR/XT en mesa manual
- Pantalla táctil
- Mando Wi-Fi o HF (opción)
- Funciones de Ethernet avanzadas

Gracias a sus características incrementa su gran flexibilidad, su facilidad de utilización, su concepto "4 mesas en 1" La MENTOR/XT es solicitada por los técnicos de teatro, de televisión y para las giras.

MENTOR/XT

MENTOR/XT es extensible:

De 512 a 2048 circuitos, de 48 a 96 submasters y de 48 a 120 potenciómetros (canales).

MENTOR/XT se adapta a:

Los perfiles de usuarios permiten personalizar las configuraciones para adaptarse a las costumbres y al nivel de experiencia de los usuarios.

MENTOR/XT es flexible:

Se puede utilizar como mesa manual o como mesa memorizada de altas prestaciones.

MENTOR/XT es compatible Ethernet:

A través de la red Ethernet ADB, puede conectar nodos Ethernet, mesas, reguladores y programas de visualización.

MENTOR/XT

Suministrada con:

- Teclado alfanumérico
- Lector de disquetes externo
- Cable de alimentación
- Funda de protección
- Manual de utilización

Alimentación

90 - 264 V - 50 / 60 Hz

MENTOR/XT


Dimensiones : 1225 x 475 x 130 mm

Peso : 15 kg

Módulo de extensión

Dimensiones : 540 x 200 x 80 mm

Peso : 1,5 kg



Bloque de extensión MENTOR/XT



Módulo de extensión MENTOR

Conexiones

- 1 salida SVGA
- 2 salidas DMX XLR5
- 1 entrada Audio
- 8 líneas externas para control a distancia
- 1 puerto Ethernet (RJ45)
- 1 puerto serie EIA/RS-232
- 2 puertos USB 2.0
- 1 puerto para ratón
- 1 puerto para teclado
- 1 puerto DB 15 para módulo de extensión
- 1 interruptor marcha/parada
- 2 puertos XLR3 para lámpara de trabajo

Références

MENTOR/XT - 512 canales (instrumentos)
MENTOR/XT - 1024 canales (instrumentos)
MENTOR/XT - 2048 canales (instrumentos)

Opciones

Módulo de extensión 24 submaestros para MENTOR
Bloque de extensión de 24 submaestros para MENTOR/XT
Extensión del software por bloque de 512 canales
2 salidas SVGA
4 salidas SVGA
Mando Wi-Fi (PC de bolsillo + 1 punto de acceso + software)
Punto de acceso Wi-Fi suplementarios
Software Wi-Fi para PC de bolsillo
Mando HF
Nodo de video con cable de alimentación

Accesorios

Pantalla 17" LCD/TFT
Pantalla 17" LCD/TFT con pie telescópico
Cable MIDI
Llave de memoria USB
Lámpara de trabajo con conector XLR3
Flight case para MENTOR/XT
Flight case para bloque de extensión MENTOR/XT (Extension Module)
Flight case para módulo de extensión MENTOR (Extension Wing)

MENTOR/XT/512
MENTOR/XT/1024
MENTOR/XT/2048

SUB24/EXT/M
SUB24/EXT/MXT
512CH/P
2SVGA/P
4SVGA/P
WIFI/FULL/M
WIFI/REC/M
WIFI/SOFT/M
HF/FULL
VIDEONODE

LCD17
LCD17/P
C.MIDI/M
FLASHMEM
WORKLITE/XLR3
FLY/MXT
FLY/SUB24/MXT
FLY/SUB24/M

ADB - Votre partenaire lumière

Belgium	N.V. ADB-TTV Technologies S.A. (Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com
España	ADBspai Calle Villaescusa 30, local 3 & 4 28017 Madrid www.adbspai.com Tel : +34.913273662, Fax : +34.913273662, E-Mail : info@adbspai.com
France	ADB S.A.S. Sales Office: 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies

DS-1111-F-05k Sous réserve de modifications